

Ręczna konfiguracja Internetu (APN) w telefonie z systemem Android.

W większości przypadków ustawienia Internetu (APN) są zwykle konfigurowane automatycznie po włożeniu karty SIM do telefonu.

W sytuacji, gdy telefon nie pobrał automatycznie ustawień Internetu, istnieje możliwość konfiguracji telefonu , poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 8090 o treści "Internet". W wiadomości zwrotnej otrzymasz informacje o konfiguracji telefonu. Wiadomości konfiguracyjne przesyłane są na większość telefonów dostępnych na rynku. Czasami jednak może być konieczne skonfigurowanie dostępu do usługi Internetu (APN) ręcznie.

Poniższa instrukcja ręcznej konfiguracji telefonu jest ogólna i może się różnić w zależności od producenta telefonu i wersji systemu Android.

1. Otwórz "Ustawienia" na swoim telefonie z Androidem.





2. Znajdź opcję "Połączenia". Nazwa tej opcji może się różnić w zależności od producenta telefonu.

08:48		.ı∥ 84% İ
Ustawienia		Q
	Połączenia Wi-Fi • Bluetooth • Tryb offline	
	Dźwięki i wibracja Tryb dźwięku • Dzwonek	
0	Powiadomienia Pasek stanu • Nie przeszkadzać	
	Wyświetlacz Jasność • Ochrona wzroku	
	Tapeta Tapeta ekranu startowego i ekran blokady	u
Ð	Motywy Tapety • Motywy • Ikony	
	Ekran startowv	



3. Wybierz opcję "Sieci komórkowe".

	08:48 🖬	JII 84%		
	< Połączenia	Q		
	Wi-Fi	\bigcirc		
	Bluetooth			
	NFC i płatności bezdotykowe			
N	Tryb offline			
	Sieci komórkowe			
	Licznik danych			
	Menedżer kart SIM			
	Router Wi-Fi i udost. internetu			



4. Wybierz opcję "Nazwy punktów dostępu".

	08:48 🖪	,ı∥ 84%∎́
	< Sieci komórkowe	
	Roaming danych Korzystanie z transmisji danych podczas roamingu może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.	\bigcirc
	Połączenia VoLTE SatFilm Używaj transmisji danych LTE do połączeń, o ile to możliwe.	\bigcirc
N	Tryb pracy sieci LTE/3G/2G (automatyczne połączenie)	
>	Nazwy punktów dostępu	
	Operatorzy sieci	



5. Następnie wybierz opcję "Dodaj".





- 6. Wprowadź następujące informacje:
 - Nazwa: SAT-FILM
 - APN: www.mobilny.pl

Następnie wybierz menu w celu zapisania skonfigurowanego punktu dostępu.

08:49 🖪	.ıl 84% 🖬
< Edytuj punk	t dostępu :
Nazwa SAT-FILM	
APN www.mobilny.pl	
Proxy Nieustawione	
Port Nieustawione	
Nazwa użytkov Nieustawione	vnika
Hasło Nieustawione	
Serwer Nieustawione	
MMSC	



7. Zapisz punkt dostępu.

08:49 🖪	,ıll 83% 🗖
< Edytuj punkt d Zapisz	
Nazwa SAT-FILM	
APN www.mobilny.pl	
Proxy Nieustawione	
Port Nieustawione	
Nazwa użytkownika Nieustawione	
Hasło Nieustawione	
Serwer Nieustawione	
MMSC	



8. Po dodaniu punktu dostępu APN, uruchom ponownie telefon, aby zmiany zostały zastosowane. Po poprawnym dodaniu APN w prawym górnym rogu obok zasięgu powinna pojawić się ikona sygnalizująca połączenie z Internetem.

